

## Power Inverter 1700 Watt 12V with charging unit



Model : 1700300012230

**\*\* 1500 Watt / 1700 Watt / 3000 Watt \*\*** mit Umschalter und Batterieladegerät Strom wie aus der Steckdose betreiben Sie ihre Elektrogeräte an der Fahrzeugbatterie!

KFZ, PKW, Boot, Camping, Outdoor, Caravan, Reisemobil, Solar

Artikelbeschreibung: Wechselrichter / Spannungswandler

Dieser Spannungswandler erkennt automatisch ob 12 Volt Batteriespannung oder 230 Volt Netzspannung als Eingangsspannung anliegen und schaltet dann automatisch zwischen Batterie- und Netzbetrieb um. Sobald 230 Volt als Eingangsspannung anliegen, wird dazu noch Ihre Batterie durch ein im Spannungswandler integriertes Batterieladegerät nachgeladen. Ideal für Wohnmobile und Camper, sobald Sie von außen 230 Volt einspeisen, schaltet der Wandler automatisch um und lädt dazu noch Ihre Batterien. Ein lästiges und ständiges Umstecken ihrer Verbraucher entfällt durch diese integrierte Netzumschaltung. Perfekt geeignet für den Betrieb sensibler Geräte wie z.B. ihr Notebook, Laptop, Computer, Fernsehgerät, Radio, DVD, Spielekonsole, Video, Stereoanlage, usw. Werkzeuge und Haushaltsgeräte z.B.: Pumpen, Schleifer, Bohrmaschine, LötKolben, Sägen, Hobel, Tacker, Dremel, Beleuchtung, Lüfter, Gebläse, Kühlschrank, Kühltruhe, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Minibackofen. Einsetzbar als 230V Spannungsquelle für Ihre Ladegeräte z. B. für das der Videokamera, Digitalkamera, Handy, Notebook usw. Natürlich auch alle anderen Geräte mit einer Leistung bis 1700W

Technische Details:

- 1500 Watt Dauerleistung
- 1700 Watt für 30 Minuten
- 3000 Watt kurzzeitige Spitze (25ms)
- 230V AC, 50 Hz Ausgangsspannung
- modifizierter Sinus
- Wirkungsgrad ca. 90%
- Standby Verbrauch kleiner 0,55A
- neueste Soft-Start-Technology integriert
- Alarmsignal bei 10,5V Batteriespannung
- Tiefentladeschutz, Abschaltung der Last bei 10V Batteriespannung
- Überspannungsschutz bei mehr als 16V DC am Eingang
- der Ausgang ist kurzschlussfest
- der Eingang ist verpolungsgeschützt durch Sicherung
- Schutzabschaltung bei mehr als 60°C im Gehäuse
- Microcontroller gesteuert
- Temperaturregelter Lüfter, startet bei >40°C im Gerät automatisch
- Netzschalter am Gerät (Ein - Aus Schalter)
- Anschlussleitung mit Ringösen (Länge ca. 1 Meter)
- Integriertes Automatik - Batterieladegerät mit 5A Ladeleistung für Blei-Säure und Gel-Batterien
- automatische Umschaltung zwischen Batterie- und Netzbetrieb je nach anliegender Eingangsspannung
- Gehäusematerial aus Aluminium
- Abmessungen H=85mm, B=210mm, L=550mm
- 6,5kg Gewicht (ohne Verpackung)
- E-Kennzeichen (e-mark) Dieses Kennzeichen sagt aus, dass das Gerät in Fahrzeugen betrieben werden darf !!!
- CE, EMC geprüfte Ware
- 24 Monate Garantie
- Service und Garantieabwicklung erfolgt direkt bei uns im Haus!!!!

Lieferumfang:

- Spannungswandler 1500Watt/3000Watt
- Anschlussleitung mit Ringösen
- 230 Volt Anschlusskabel für den AC-Line (230V) Eingang
- Bedienungsanleitung Deutsch

**Power Inverter 1700 Watt 12V with charging unit**

- Rechnung mit ausgewiesener Mehrwertsteuer
- \*\*\* Neuware sofort lieferbar \*\*\*



FraRon electronic