

Power Inverter 600 Watt 24V with charging unit



Model : 60015002423015

****600 Watt Dauer / 1500 Watt Spitze**** mit Umschalter und Batterieladegerät Strom wie aus der Steckdose betreiben Sie ihre Elektrogeräte an der Fahrzeugbatterie!

KFZ, PKW, Boot, Camping, Outdoor, Caravan, Reisemobil, Solar

Artikelbeschreibung: Wechselrichter / Spannungswandler

Dieser Spannungswandler erkennt automatisch ob 24 Volt Batteriespannung oder 230

Volt Netzspannung als Eingangsspannung anliegen und schaltet dann automatisch

zwischen Batterie- und Netzbetrieb um. Sobald 230 Volt als Eingangsspannung

anliegen, wird dazu noch Ihre Batterie durch ein im Spannungswandler integriertes

Batterieladegerät nachgeladen. Ideal für Wohnmobile und Camper, sobald Sie von

außen 230 Volt einspeisen, schaltet der Wandler automatisch um und lädt dazu noch

Ihre Batterien. Ein lästiges und ständiges Umstecken ihrer Verbraucher entfällt durch

diese integrierte Netzumschaltung. Perfekt geeignet für den Betrieb sensibler Geräte

wie z.B. ihr Notebook, Laptop, Computer, Fernsehgerät, Radio, DVD, Spielekonsole,

Video, Stereoanlage, usw. Werkzeuge und Haushaltsgeräte z.B.: Pumpen, Schleifer,

Bohrmaschine, LötKolben, Sägen, Hobel, Tacker, Dremel, Beleuchtung, Lüfter,

Gebälse. Einsetzbar als 230V Spannungsquelle für Ihre Ladegeräte z. B. für das der

Videokamera, Digitalkamera, Handy, Notebook usw. Natürlich auch alle anderen Geräte

mit einer Leistung bis 600W

Technische Details:

- 600 Watt Dauerleistung
- 1500 Watt kurzzeitige Spitze (25ms)
- 230V AC, 50 Hz Ausgangsspannung
- modifizierter Sinus
- Wirkungsgrad ca. 90%
- Standby Verbrauch kleiner 0,35A
- neueste Soft-Start-Technology integriert
- Alarmsignal bei 21V Batteriespannung
- Tiefentladeschutz, Abschaltung der Last bei 20V Batteriespannung
- Überspannungsschutz bei mehr als 30V DC am Eingang
- der Ausgang ist kurzschlussfest
- der Eingang ist verpolungsgeschützt durch Sicherung
- Schutzabschaltung bei mehr als 60°C im Gehäuse
- Microcontroller gesteuert
- Temperaturregelter Lüfter, startet bei >40°C im Gerät automatisch
- Netzschalter am Gerät (Ein - Aus Schalter)
- Anschlussleitung mit Krokodilklemmen (Länge ca. 1 Meter)
- Integriertes Automatik - Batterieladegerät mit 1,5A Ladeleistung für Blei-Säure und Gel-Batterien
- automatische Umschaltung zwischen Batterie- und Netzbetrieb je nach anliegender Eingangsspannung
- Gehäusematerial aus Aluminium
- Abmessungen H=65mm, B=173mm, L=295mm
- 2,9kg Gewicht (ohne Verpackung)
- E-Kennzeichen (e-mark) Dieses Kennzeichen sagt aus, dass das Gerät in Fahrzeugen betrieben werden darf !!!
- CE, EMC geprüfte Ware
- 24 Monate Garantie
- Service und Garantieabwicklung erfolgt direkt bei uns im Haus!!!!

Lieferumfang:

- Spannungswandler 600Watt/1500Watt
- Anschlussleitung mit Krokodilklemmen
- 230 Volt Anschlusskabel für den AC-Line (230V) Eingang
- Bedienungsanleitung Deutsch
- Rechnung mit ausgewiesener Mehrwertsteuer

*** Neuware sofort lieferbar ***